



## PM3500A Groupe élec. Promax 3500A



### Informations techniques

<b>Code du produit</b>	PM3500A
<b>Unité</b>	Each
<b>Particularités</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Le régulateur automatique de la tension empêche les pics de tension.</li><li>- Disjoncteur thermique</li><li>- Grand réservoir de carburant</li><li>- Cadre robuste de 32 mm</li></ul>
<b>Avantages</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Utilisation plus sûre sur les appareils sensibles aux pics de tension</li><li>- Protection contre les brûlures aux points de contact</li><li>- Alimentation ininterrompue de courant pendant de longues périodes de temps</li><li>- Le cadre protège complètement le générateur.</li></ul>
<b>Domaine d'application</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Pour usage professionnel</li><li>- Polyvalent pour appareils consommant jusqu'à 2 700 W</li><li>- Convient parfaitement à la location</li></ul>
<b>Caractéristiques</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Moteur : Vanguard OHV 6,5 ch (numéro de modèle 13H332)</li><li>- Armatures de raccord : 2 x 15 A</li><li>- Heures de service à 50 % de charge : 13 heures et 26 minutes</li><li>- Consommation de carburant à 50 % : 1,12 l/h</li></ul>
<b>Fréquence</b>	50 Hz

<b>Réservoir de carburant</b>	11 l
<b>Largeur</b>	410 mm
<b>Poids à vide</b>	51 kg
<b>Tension</b>	230 V
<b>Hauteur</b>	510 mm
<b>Longueur</b>	610 mm
<b>Capacité du réservoir (l)</b>	15 l
<b>Référence d'origine</b>	PM3500A, 030395
<b>Puissance absorbée</b>	3500 / 2700 W
<b>Puissance</b>	2700 W
<b>Type de moteur</b>	OHV Vanguard /6
<b>Référence d'origine</b>	PM3500A, 030395

---

#### Accessoires (1)



**EP6165**  
Kit roues/poignée et tampons  
**Quantité 1**

---